

TWIX 30

FAST CHARGE LAPTOP POWERBANK

EMBALAGEM: 8435430626445
CAIXA EXTERNA: 8435430626452



DESCRIÇÃO

- Bateria Portátil 140W: Esta potente bateria externa de carregamento rápido oferece uma saída PD 3.1 de 140W, ideal para carregar laptops. Também possui outra porta USB-C de carregamento rápido de até 30W para smartphones e tablets, além de uma porta USB-A QC3.0 (18W) & SCP 22,5W.
- Power Bank 30000mAh: Com uma capacidade de 26800mAh, este power bank é o companheiro perfeito para deslocamentos diários, viagens curtas ou dias de intensa atividade. Pode carregar seu laptop 1,5 vezes, seu iPad 2-3 vezes, seu iPhone 5-6 vezes, e seu Samsung, Huawei ou Xiaomi 5-6 vezes, garantindo que você tenha energia quando mais precisar. Seu tamanho compacto e alta capacidade proporcionam tranquilidade e confiabilidade onde quer que você vá.
- Design Leve: Esta bateria portátil destaca-se pelo design ultraleve, com dimensões compactas de 104x80x51mm e um peso de apenas 584 gramas. Sua portabilidade permite que você a carregue confortavelmente no bolso e a segure facilmente com uma mão, proporcionando praticidade e conforto.
- Características do Display LED: Conta com um moderno e elegante display LED que mostra com precisão a energia restante com o toque de um botão, com precisão de 1% a 100%. Além disso, exibe em tempo real a potência de carga em watts fornecida aos dispositivos conectados. Permite verificar o nível da bateria de relance, garantindo que você nunca fique sem energia quando mais precisar.
- Material Seguro: Este power bank é feito de materiais duráveis e de alta qualidade e possui proteção integrada contra superaquecimento, sobrecarga e curtos-circuitos. Esta bateria externa universal é compatível com todos os laptops com entrada USB-C, além de iPhones, Samsung, Xiaomi, Huawei e muitos outros smartphones, tablets, fones de ouvido Bluetooth, rastreadores de atividade, relógios inteligentes e outros dispositivos pequenos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade: 30000mAh / 111Wh
- Entrada TYPE-C1: PD100W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
- Saída TYPE-C1: PD140W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A)
- Saída TYPE-C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A 30W Máx
- PPS C1: 3.3V~21V/ 3A
- PPS C2: 3.3V~16V/ 2A
- Saída A1+C2: 5V/3A 15W
- Saída A1+C1: 22.5W+100W=122.5W Máx
- Saída C2+C1: 30W+100W=130W Máx
- Saída (C2+A1)+C1: 15W+100W=115W Máx
- Saída Total: 140W Máx

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TWIX30
- Guia de instalação

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Dimensões (mm)
e peso (g)

| | W | D | H | ⚖ |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| - Caixa Externa: | 290 | 240 | 175 | - |
| - Embalagem: | 110 | 54 | 134 | - |
| - Produto: | 104 | 80 | 51 | 584 |
| - Unidades por pallet: | 720 | | | |
| - Unidades por caixa: | 10 | | | |
| - Caixas por pallet: | 72 | | | |
| - Caixas na base: | 8 | | | |
| - Caixas de altura: | 9 | | | |