

TWIX 20

FAST CHARGE LAPTOP POWERBANK

EMBALLAGE : 8435430626421
BOÎTE EXTERNE : 8435430626438



USB-C
2 PORTS

USB-A
1 PORT

20000
mAh
BATTERY
CAPACITY

PD
PPS
PD3.0/PPS
TECH

QC
3.0
QC 3.0
TECH

SCP
SUPERCHARGE
PROTOCOL

65W
MAX OUTPUT
POWER

FOR
LAPTOP / MAC

FOR TABLET /
SMARTPHONE

FOR
HEADPHONE

FOR
SPEAKER

DESCRIPTION

- Batterie portable de 65 W : Cette puissante batterie externe à charge rapide offre une sortie PD 3.0 de 65 W, idéale pour charger des ordinateurs portables. Elle dispose également d'un autre port USB-C à charge rapide jusqu'à 20 W pour smartphones et tablettes, ainsi que d'un port USB-A QC3.0 (18 W) & SCP 22,5 W.
- Grande capacité de 20000 mAh : Ce powerbank est le compagnon idéal pour vos déplacements quotidiens, voyages courts ou journées intensives. Il peut recharger votre iPhone 4 à 5 fois, et votre Samsung, Huawei ou Xiaomi 3 à 4 fois, garantissant ainsi une énergie disponible quand vous en avez le plus besoin. Pour les tablettes, il peut recharger un iPad 1,5 fois. Concernant les ordinateurs portables, il permet une charge complète.
- Design léger : Cette batterie portable se distingue par son design ultra-léger, avec des dimensions compactes de 100x60x49 mm et un poids de seulement 385 grammes. La portabilité de ce powerbank vous permet de le glisser dans votre poche et de le tenir facilement d'une seule main, pour plus de confort et de praticité.
- Caractéristiques de l'écran LED : Équipée d'un écran LED moderne et élégant, elle permet de vérifier d'un simple toucher le niveau de batterie (1-100 %), afin de ne jamais manquer d'énergie au moment crucial.
- Matériau sûr : Fabriquée avec des matériaux durables et de haute qualité, elle est dotée de protections intégrées contre la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits. Cette batterie externe universelle est compatible avec tous les ordinateurs portables avec entrée USB-C, ainsi qu'avec les iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei et de nombreux autres smartphones, tablettes, écouteurs Bluetooth, traqueurs d'activité, montres connectées et autres petits appareils.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité : 20000mAh / 74Wh
- Entrée TYPE-C1 : DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max
- Sortie TYPE-C1 : DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max
- Sortie TYPE-C2 : DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W
- Sortie USB-A1 : DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A 22.5W Max
- PPS C1 : 3.3V~20V/3.25A
- PPS C2 : 3.3V~11V/2.2A
- Sortie C1+C2 : 45W+20W=65W Max
- Sortie C1+A1 : 45W+22.5W=67.5W Max
- Sortie C2+A1 : 15W
- Sortie C1+(C2+A1) : 45W+15W=60W
- Sortie totale : 65W Max

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TWIX20
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

| | Dimensions (mm) et poids (g) | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| | W | D | H | ⚖ |
| - Boîte externe : | 280 | 202 | 170 | - |
| - Emballage : | 91 | 52 | 130 | - |
| - Produit : | 100 | 60 | 49 | 386 |
| - Unités par pallet : | 990 | | | |
| - Unités par boîte : | 10 | | | |
| - Boîtes par pallet : | 99 | | | |
| - Boîtes sur la base : | 11 | | | |
| - Boîtes en hauteur : | 9 | | | |