

BUD 100W-C NANO

USB-C POWER ADAPTER

PACCHETTO: BLACK 8435430629200 WHITE 8435430629224
 SCATOLA ESTERNA: 8435430629217 8435430629231

GaN
TECHUSB-C
2 PORTS100W
OUTPUT
POWERPD/PPS
TECHADJUSTABLE
VOLTAGE SUPPLYFAST
CHARGEFOR
LAPTOP / MACFOR TABLET /
SMARTPHONE1.5m CABLE
LENGTH

DESCRIZIONE

- Caricatore da parete compatto con 2 uscite USB-C (PD e PPS) con una potenza massima di 100W.
- Realizzato in GaN e materiali ignifughi, è il caricatore ideale per smartphone, tablet e laptop.
- È un caricatore intelligente che consente una ricarica più efficiente della batteria del dispositivo, prolungandone così la durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caricatore

- Ingresso: 200-240V AC, 50/60Hz, 1.5A Max
- Uscita: C1: 3.3V-21V/5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, AVS: 9-15V/3A, 15V-20V/5A
- C2: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- C1 + C2: 65W + 20W
- Potenza totale in uscita: 100W

Cavo

- PD3.0 Type-C a Type-C 100W
- Cavo dati a ricarica rapida
- Qualità del materiale: cavo intrecciato + guscio in lega di alluminio
- Trasmissione dati: 480bps USB2.0
- Tensione/corrente: 20V/5A
- Lunghezza del cavo: 1.5m

- 100W C+C:
- Efficienza attiva media: 87.13%
- Efficienza a basso carico (10%): 81.27%
- Consumo a vuoto: ≤0.3W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Caricatore USB-C
- Cavo USB-C
- Guida dell'installazione

DATI LOGISTICI

Dimensioni (mm)
e peso (g)

	W	D	H	🔒
- Scatola esterna:	250	220	150	-
- Imballaggio:	101	46	111	-
- Caricatore:	80	36	36	-
- Cavo:	1500	11	7	-
- Unità per pallet:	1300			
- Unità per scatola:	10			
- Scalote per pallet:	130			
- Scalote sulla base:	13			
- Scalote in altezza:	10			