

BUD 100W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAGEM: 8435430624694
CAIXA EXTERNA: 8435430624700



USB-C
2 PORTS



USB-A
2 PORTS



PD / PPS



QC 3.0



FOR LAPTOP



FOR TABLET /
SMARTPHONE



OUTPUT POWER



DESCRIÇÃO

- Carregador de parede com 2 saídas USB-C (PD & PPS) e 2 saídas USB-A QC 3.0 com uma potência máxima de 100W.
- Feito de GaN e materiais ignífugos, é o carregador ideal para smartphones, tablets e laptops.
- É um carregador inteligente que permitirá um carregamento mais eficiente da bateria do dispositivo, prolongando assim sua vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência de entrada: 100-240V, 50/60Hz, 3A
- Saída:
 - USB-C 1/2: PD 3.0
 - 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (100W Max.)
 - PPS: 3.6-21V / 4.7A
 - USB-A 1/2: QC 3.0
 - 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 20V-1.5A (30W Max.)
 - C1+C2: PD60W+PD20W
 - C1/2+A1/2: PD60W+QC30W
 - C1+C2+A1/2: PD60W+PD20W+QC18W
 - C1/2+A1+A2: PD60W+7.5W+7.5W
 - A1+A2: 7.5W+7.5W
 - C1+C2+A1+A2: PD60W+PD20W+7.5W+7.5W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- BUD 100W
- Guia de instalação

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Dimensões (mm)
e peso (g)

	W	D	H	
- Caixa Externa:	205	182	195	-
- Embalagem:	91	33	153	-
- Produto:	29	123	61	64
- Unidades por pallet:	1890			
- Unidades por caixa:	10			
- Caixas por pallet:	189			
- Caixas na base:	21			
- Caixas de altura:	9			