

BUD 140W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

PACCHETTO: 8435430626346

SCATOLA ESTERNA: 8435430626353



USB-C
3 PORTS



USB-A
1 PORT



PD3.1 / PPS



QC 3.0



MAX OUTPUT
POWER



FOR
LAPTOP / MAC



FOR TABLET /
SMARTPHONE



FOR
HEADPHONE



FOR
SPEAKER



DESCRIZIONE

- Caricatore da parete con 3 porte USB-C (PD3.1 & PPS) e 1 porta USB-A QC3.0, con una potenza di uscita massima di 140W.
- Realizzato in GaN e materiali ignifughi, è il caricabatterie ideale per smartphone, tablet e laptop.
- È un caricabatterie intelligente che permetterà una ricarica più efficiente della batteria del dispositivo, prolungandone così la durata.
- Inoltre, grazie alla sua avanzata tecnologia PD3.1, supporta una potenza di uscita di 140W attraverso diverse delle sue porte USB-C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza in ingresso: 100-240V~50/60Hz, 1,8A
- Uscita:
 - USB-C1: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C2: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C3: 3.3V-11V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A
 - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+35W
 - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
 - USB-C2+USB-C3: 100W+35W
 - USB-C3+USB-A: 15W (5V3A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+45W+30W
 - USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+30W
 - USB-C1/C2+USB-C3+USB-A: 100W+15W (C3+A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 65W+45W+15W (C3+A)
- Potenza di uscita totale: 140W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- BUD 140W
- Guida dell'installazione

DATI LOGISTICI

Dimensioni (mm)
e peso (g)

	W	D	H	📦
- Scatola esterna:	205	182	195	-
- Imballaggio:	91	33	154	-
- Prodotto:	29	124	61	256
- Unità per pallet:	1360			
- Unità per scatola:	10			
- Scalote per pallet:	136			
- Scalote sulla base:	17			
- Scalote in altezza:	8			