

BUD 165W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

PACCHETTO: 8435430626360

SCATOLA ESTERNA: 8435430626377



USB-C
3 PORTS



USB-A
1 PORT



PD3.1 / PPS



QC 3.0



165W
MAX OUTPUT
POWER



FOR
LAPTOP / MAC



FOR TABLET /
SMARTPHONE



FOR
HEADPHONE



FOR
SPEAKER



DESCRIZIONE

- Caricatore da parete con 3 porte USB-C (PD3.1 & PPS) e 1 porta USB-A QC3.0, con una potenza di uscita massima di 165W.
- Realizzato in GaN e materiali ignifughi, è il caricabatterie ideale per smartphone, tablet e laptop.
- È un caricabatterie intelligente che permetterà una ricarica più efficiente della batteria del dispositivo, prolungandone così la durata.
- Inoltre, grazie alla sua avanzata tecnologia PD3.1, consente una potenza di 140 W tramite la porta USB-C1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza in ingresso: 100-240V~50/60Hz, 2,3A Max
- Uscita:
 - USB-C1: PPS: 3.3V-21V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (Max 140W)
 - USB-C2: PPS: 3.3V-21V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max 100W)
 - USB-C3: PPS 3.3V-11V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Max 65W)
 - USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (Max 30W)
 - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+65W
 - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
 - USB-C2+USB-C3: 100W+65W
 - USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+65W+30W
 - USB-C1+USB-C2+USBA: 65W+65W+30W
 - USB-C1/C2+USB-C3+USBA: 100W+15W (5V/3A)
 - USB-C1 65W+USB-C2 65W+USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A)
- Potenza di uscita totale: 165W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- BUD 165W
- Guida dell'installazione

DATI LOGISTICI

Dimensioni (mm)
e peso (g)

| | W | D | H | |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|
| - Scatola esterna: | 225 | 215 | 180 | - |
| - Imballaggio: | 102 | 40 | 140 | - |
| - Prodotto: | 35 | 110 | 72 | 250 |
| - Unità per pallet: | 1200 | | | |
| - Unità per scatola: | 10 | | | |
| - Scalote per pallet: | 120 | | | |
| - Scalote sulla base: | 15 | | | |
| - Scalote in altezza: | 8 | | | |