

BUD 240W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

PACCHETTO: 8435430626384

SCATOLA ESTERNA: 8435430626391



USB-C
3 PORTS



USB-A
1 PORT



PD3.1 / PPS



QC 3.0



240W
MAX OUTPUT
POWER



FOR
LAPTOP / MAC



FOR TABLET /
SMARTPHONE



FOR
HEADPHONE



FOR
SPEAKER



DESCRIZIONE

- Caricatore da parete con 3 porte USB-C (PD3.1 & PPS) e 1 porta USB-A QC3.0, con una potenza di uscita massima di 240W.
- Realizzato in GaN e materiali ignifughi, è il caricabatterie ideale per smartphone, tablet e laptop.
- È un caricabatterie intelligente che permetterà una ricarica più efficiente della batteria del dispositivo, prolungandone così la durata.
- Inoltre, grazie alla sua avanzata tecnologia PD3.1, consente una potenza di 140 W tramite la porta USB-C1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza in ingresso: 100-240V~50/60Hz, 2,8A
- Uscita:
 - USB-C1 (140W): PPS: 3.3V-21V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C2 (100W): PPS: 3.3V-21V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
 - USB-C3 (65W): PPS: 3.3-11V/5A
 - PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-A (60W): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
 - USB-C1+USB-C2: 140W+100W
 - USB-C1+USB-C3: 140W+65W
 - USB-C2+USB-C3: 65W+35W
 - USB-C1+USB-A: 140W+60W
 - USB-C2+USB-A: 65W+30W
 - USB-C3+USB-A: 24W (5V/2.4A+5V/2.4A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 140W+65W+35W
 - USB-C1+USB-C2+USB-A: 140W+65W+30W
 - USB-C1+USB-C3+USB-A: 140W+12W (5V/2.4A)+12W (5V/2.4A)
 - USB-C2+USB-C3+USB-A: 65W+12W (5V/2.4A)+12W (5V/2.4A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 140W+65W+12W (5V/2.4A)+12W (5V/2.4A)
- Potenza di uscita totale: 240W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- BUD 240W
- Guida dell'installazione

DATI LOGISTICI

Dimensioni (mm)
e peso (g)

	W	D	H	
- Scatola esterna:	225	210	200	-
- Imballaggio:	95	40	159	-
- Prodotto:	36	129	65	424
- Unità per pallet:	1200			
- Unità per scatola:	10			
- Scalote per pallet:	120			
- Scalote sulla base:	15			
- Scalote in altezza:	8			