


# TWIX30

## FAST CHARGE LAPTOP POWERBANK

EMBALAJE: 8435430626445  
CAJA EXTERNA: 8435430626452



## DESCRIPCIÓN

- Batería portátil de 140W: Esta potente batería externa de carga rápida ofrece una salida PD 3.1 de 140W que permite cargar ordenadores portátiles. Dispone además de otro puerto USB-C de carga rápida de hasta 30W para carga de smartphones y tabletas, así como un puerto USB-A QC3.0 (18W) & SCP 22,5W.
- Power-bank 30000mAh: Con una capacidad de 26800mAh, este power-bank es el compañero perfecto para tus desplazamientos diarios, viajes cortos o días de intensa actividad. Puede cargar tu ordenador portátil 1,5 veces, tu iPad 2 o 3 veces, tu iPhone 5 o 6 veces, y tu Samsung, Huawei o Xiaomi 5 o 6 veces, asegurando que siempre tengas energía cuando más la necesitas. Su tamaño compacto y gran capacidad te ofrecen tranquilidad y confiabilidad dondequiera que vayas.
- Diseño ligero: Esta batería portátil se distingue por su diseño ultraligero, con dimensiones compactas de 104x80x51mm y un peso de solo 584 gramos. Su portabilidad te permite llevarlo cómodamente en el bolsillo y sujetarlo fácilmente con una mano, brindándote comodidad y practicidad.
- Características de la pantalla LED: Cuenta con una moderna y elegante pantalla LED, que muestra con precisión la energía restante con solo tocar un botón, con una exactitud del 1% al 100%. Además, muestra la potencia de carga en W que ofrece a los dispositivos de carga conectados en cada momento. Te permite verificar el nivel de batería de un vistazo, asegurando que nunca te quedes sin energía cuando más la necesitas.
- Material seguro: Este power-bank está fabricado con materiales duraderos y de alta calidad, y cuenta con protección integrada contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuitos. Esta batería externa móvil universal es compatible con todos los ordenadores portátiles con entrada de carga USB-C, además de iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei y muchos otros smartphones, tabletas, auriculares Bluetooth, rastreadores de actividad física, relojes inteligentes y otros dispositivos pequeños.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 30000mAh / 111Wh
- Entrada TYPE-C1: PD100W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
- Salida TYPE-C1: PD140W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A)
- Salida TYPE-C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A 30W Máx
- Salida USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A 22.5W Máx
- PPS C1: 3.3V~21V/ 3A
- PPS C2: 3.3V~16V/ 2A
- Salida A1+C2: 5V/3A 15W
- Salida A1+C1: 22.5W+100W=122.5W Máx
- Salida C2+C1: 30W+100W=130W Máx
- Salida (C2+A1)+C1: 15W+100W=115W Máx
- Salida Total: 140W Máx

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

- TWIX30
- Guía de instalación

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones (mm)  
y peso (g)

	W	D	H	🔒
- Caja externa:	290	240	175	-
- Embalaje:	110	54	134	-
- Producto:	104	80	51	584
- Unidades por pallet:	720			
- Unidades por caja:	10			
- Cajas por pallet:	72			
- Cajas de base:	8			
- Cajas de altura:	9			