

ARTICA MOVE

TRUE WIRELESS STEREO EARPHONE

EMBALLAGE :

BLACK: 8435430623482

WHITE: 8435430623505

RAIN: 8435430623529

BOÎTE EXTERNE :

BLACK: 8435430623499

WHITE: 8435430623512

RAIN: 8435430623536



USB-C
CHARGING



BT
WIRELESS



HANDS FREE



WORKING TIME*



WORKING TIME**



TOUCH CONTROL



CHARGING BASE
400 mAh



HIGH QUALITY
MICROPHONE



DESCRIPTION

- Écouteurs sans fil compatibles avec la technologie True Wireless Stereo et Bluetooth 5.3
- Équipés de la technologie ENC qui améliore la qualité du microphone dans toutes les communications.
- Fonction de connexion automatique pour allumer les écouteurs et les synchroniser en les sortant de l'étui.
- Le boîtier de charge dispose d'une batterie de 400 mAh qui peut charger complètement les écouteurs 3 fois et offre jusqu'à 28 heures d'autonomie.
- Capteur tactile pour gérer toutes les fonctions importantes (Suivant/Précédent/Pause/Lecture/Volume/Assistant vocal) d'une simple pression.
- Passez un appel ou contactez votre assistant vocal grâce au microphone intégré.
- Les écouteurs ont une capacité de batterie de 35 mAh, offrant 7 heures d'autonomie avec une seule charge (à 70 % du volume).
- Design minimaliste et ultra-léger offrant un ajustement confortable et sécurisé.
- Comprend des boutons de contrôle tactiles sur les deux écouteurs pour une utilisation facile.
- Jouez votre musique d'un simple toucher.
- Grâce à sa fonction mains libres, vous n'aurez pas à manipuler votre téléphone.
- Les LED de charge indiquent en tout temps si les écouteurs sont en charge ou complètement chargés. De même, le voyant LED de charge du boîtier vous informe lorsqu'il est en charge ou s'il est à 100 % de sa capacité.
- En raison de sa taille réduite et de son boîtier compact qui permet un transport confortable et sûr, vous pouvez l'emporter partout où vous le souhaitez.
- Comprend des coussinets d'oreille en 3 tailles différentes (S/M/L) pour s'adapter parfaitement à vos oreilles.
- Portée sans fil de 10 mètres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Version Bluetooth : 5.3
- Chipset : JL6983
- Batterie des écouteurs : 35mAh
- Batterie de la base : 400mAh
- Puissance nominale : 3mW
- Réponse en fréquence : 20-20kHz
- Rapport signal sur bruit : >101dB
- Plage de fréquence : 2402MHz~2480MHz
- Station de recharge : 400mAh / 3,7V
- Rechargez les écouteurs 3 fois
- Temps de chargement de la station : 3 heures
- Distance de travail : jusqu'à 10m

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ARTICA MOVE
- Base de recharge
- Câble de recharge type-C
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm)
et poids (g)

	W	D	H	🔒
- Boîte externe :	220	200	114	-
- Emballage :	97	35	114	-
- Base :	52	47	21	-
- Casque :	17	16	37	-
- Unités par pallet :	1500			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	150			
- Boîtes sur la base :	15			
- Boîtes en hauteur :	10			

* 6 heures à 100 % de volume

7 heures à 70 % de volume

8 heures à 50 % de volume

** 28 heures avec la base de chargement